

01. Import metadanych z formatu MARC



Uwaga

Biblioteka programistyczna dla tego rozszerzenia to [dlibra-app-extension-mf-marc](#).

Informacje ogólne

Import atrybutów z formatu komunikacyjnego MARC 21 w rozszerzeniu MARC domyślnie opiera się na konfiguracji wbudowanej w rozszerzenie. Zamiast domyślnej konfiguracji można używać innej, zdefiniowanej w zewnętrznych plikach tekstowych. Pliki te mają format prostego zbioru właściwości. Aby wskazać nowe pliki konfiguracyjne rozszerzenia należy wyświetlić jego konfigurację ([rysunek poniżej](#), wyświetlanie okna konfiguracji opisane jest w sekcji [konfiguracja](#)). Po wyświetleniu konfiguracji należy wskazać źródło nowej konfiguracji (plik na dysku lub adres URL) oraz zaznaczyć opcję Używaj konfiguracji z podanego źródła. Dodatkowo należy wyspecyfikować kodowanie plików MARC, które będą importowane. Kodowanie pliku MARC zależy od systemu informatycznego z którego taki plik pochodzi.

Import metadanych z formatu MARC - konfiguracja rozszerzenia

Format pliku marcImport.properties

```
Title=245:${a} ${b} ${n};130;210;222;240;246;730;740;
en.Title=210;222;240;246;730;740;
Creator=100;110;111;
Subject=
Description=6XX;
Publisher=260a;260b;260f;
Contributor=700;710;711;
Date=260c;
Type=
Identifier=920;856u;
Source=
Language=041;546;008/35-37;
Relation=250;534;440;490;800;810;811;830;
Coverage=
Rights=506;540;"PAN";
```

Powyżej przedstawiona jest zawartość przykładowego pliku konfiguracyjnego marcImport.properties. W pliku tym można zdefiniować konfigurację MARC - przyporządkować wartości elementów z formatu MARC do atrybutów w systemie dLibra.

Każda linia w pliku konfiguracyjnym zawiera konfigurację importu wartości dla jednego atrybutu. W każdej linii po lewej stronie znaku równości wyspecyfikowana jest nazwa RDF atrybutu do którego zostaną przypisane wartości z elementów MARC znajdujących się po prawej stronie znaku równości. Jeśli nazwa RDF atrybutu poprzedzona jest nazwą języka i kropką (np. en . T i t l e=210 ; 222 ; 240 ; 246 ; 730 ; 740 ;) to następująca po nazwie reguła będzie użyta do importowania metadanych do tego języka. Jeśli brakuje nazwy języka to reguła wykorzystywana jest do importowania metadanych do wybranego przez użytkownika języka (na zakładce w edytorze metadanych). Nazwa języka musi być dwuliterowym skrótem według standardu ISO 639. Nazwy RDF atrybutów można znaleźć w aplikacji administratora (panel edycyjny dotyczący atrybutu). Elementy, które można importować z formatu MARC to m. in. wartość podpole, określone znaki z pól kontrolnych itp. Brak którejkolwiek z nazw RDF atrybutów w pliku konfiguracyjnym jest równoznaczny z pozostawieniem przy tym atrybucie pustej listy numerów pól. W tej sytuacji do danego atrybutu nie zostanie zaimportowana żadna wartość.

Podstawowy zapis numerów pól MARC (lista po prawej stronie znaku równości), z których mają zostać zaimportowane wartości atrybutów w aplikacji, ma składnię: AAAb ; , gdzie AAA jest trzycyfrowym numerem pola, a b jest identyfikatorem podpole. Możliwy jest również zapis łączący podpole lub pobieranie zakresu znaków z pól kontrolnych (przypadki te opisane są poniżej). Należy zwrócić uwagę, że znak ; (średnik) jest częścią niezbędną zapisu pola w konfiguracji.

Możliwe jest opuszczenie wartości podpole, jak również użycie identyfikatora wielowartościowego. Szczegóły i przykłady konfiguracji przedstawione są poniżej:

- 100 ; - przykład użycia numeru pola.
Taki zapis spowoduje w przypadku pola specjalnego import wartości tego pola (należy pamiętać, że pola specjalne w formacie MARC, czyli te o wartości mniejszej niż 010, nie posiadają nigdy identyfikatorów podpole) do danego atrybutu, a w przypadku pozostałych pól import wszystkich wartości występujących we wszystkich podpolach tego pola do danego atrybutu. Każda wartość podpole będzie zaimportowana jako oddzielna wartość atrybutu.
- 260c ; - przykład użycia numeru pola oraz identyfikatora podpole.
Taki zapis spowoduje import do atrybutu tylko wartości konkretnego podpole (w tym przypadku c danego pola (w tym przypadku pola 260)).
- 6XX ; - przykład użycia identyfikatora wielowartościowego.
Taki zapis spowoduje import do atrybutu wszystkich wartości pól i ich podpole z zakresu 600 - 699. W tym przypadku nie można wyspecyfikować konkretnych podpole. Możliwy jest także przykładowo zapis 65X ; , który spowoduje analogiczny import wartości pól z zakresu 650 - 659.
- 245 : \${a} \${b} \${n} ; - przykład łączenia podpole pola MARC w jedną wartość.
Zapis ten możemy podzielić na dwie części, które oddzielone są od siebie znakiem : (dwukropkiem):
 1. 245 - jest to numer pola, którego podpole będą łączone w jedną wartość
 2. \${a} \${b} \${n} - jest to szablon, który definiuje w jaki sposób łączyć podpole.
Zapis \${a} oznacza, że w jego miejsce ma zostać wstawiona wartość podpole a z pola o numerze zapisanym przez znakiem : - w tym przypadku pola 245. Zatem zapis ten spowoduje, że podpole a, b oraz n zostaną połączone w jedną wartość i będą oddzielone spacją. Przykładowo jeśli podpole 245a ma wartość *wartość pierwsza*, podpole 245b ma wartość *wartość druga* oraz podpole 245n ma wartość *wartość trzecia* to wynikiem takiego zapisu będzie wartość *wartość pierwsza wartość druga wartość trzecia*. Jeżeli chcielibyśmy aby podpole te oddzielał jakikolwiek inny znak lub ciąg znaków, wystarczy je wpisać (np. 245 : \${a} - \${b} podpole n : \${n} ;). Wyjątkami są znaki ; (średnik), ukośnik \ oraz \$ - aby te znaki zostały poprawnie zinterpretowane należy poprzedzić je ciągiem dwóch ukośników \\ (np. 245 : \${a} \${b} \ ; \${n} ;). Polskie znaki diakrytyczne, oraz inne znaki spoza standardowego zestawu ASCII, muszą zostać przekonwertowane do kodów utf-8 w formacie \uXXXX, gdzie znak X to cyfry szesnastkowe (konwerter jest dostępny np. pod adresem <https://itpro.cz/juniconv/>).
- 008/35-37 - dotyczy tylko pól kontrolnych - oznacza pobranie zakresu znaków z pola kontrolnego.
Zapis ten składa się z dwóch części oddzielonych od siebie znakiem / (ukośnik):
 1. 008 - jest to numer pola kontrolnego z którego pobrane zostaną wartości
 2. 35-37 - jest to zakres znaków jaki zostanie pobrany z pola o numerze, który występuje przed znakiem / .
Zapis ten oznacza, że znaki 35, 36 oraz 37 z pola 008 będą wartością tego zapisu. Jeśli pole 008 na pozycji 35 ma znak p, na pozycji 36 ma znak o a na pozycji 37 ma znak l to wartością takiego zapisu będzie *pol*. Jeśli chcemy pobrać tylko jeden znak z określonej pozycji wystarczy ją wyspecyfikować po znaku / , np. 008/30.
- "PAN" ; - jest wartość stała, dodawana do atrybutu niezależnie od zawartości wczytywanego pliku marc. Stałe wartości muszą być umieszczone w cudzysłowie ". Podobnie jak w przypadku [szablonów dla łączenia podpole](#), niektóre znaki muszą być poprzedzone dwoma ukośnikami \ : tym razem jest to cudzysłow " oraz ukośnik \ . Również potrzebna jest konwersja polskich liter i innych niestandardowych znaków do kodów utf-8.

Format pliku marcImpRemChars.properties

```
end-245b=a|b
begin-245a=0S/2
end-260c=c
```

Powyżej przedstawiony jest przykładowy plik konfiguracyjny marcImpRemChars.properties.

Plik ten umożliwia definiowanie ciągów znaków jakie mają być usuwane z konkretnych podpole MARC przed importowaniem ich do opisu bibliograficznego. Znaki (lub ciągi znaków) mogą być usuwane z początku (begin) lub z końca (end) podpole MARC. Ciągi znaków definiuje się używając wyrażań regularnych. Wyrażenia regularne, które mogą być używane w mechanizmie usuwania znaków z wartości MARC muszą być zgodne z wyrażeniami regularnymi używanymi w języku Java (szczegóły można znaleźć [tutaj](#)).

Linia `end-245b=a|b` oznacza, że z końca (słowo `end`) podpole 245b (zapis 245b) zostanie usunięty znak *a* lub znak *b* (jeśli oczywiście któryś z tych znaków znajduje się na końcu wartości podpole 245b). Minus oddziela określenie miejsca z którego usuwamy znaki (w tym przypadku `end`) oraz podpole z którego te znaki będą usuwane (245b). Po znaku równości następuje specyfikacja wyrażenia regularnego (w tym przypadku `a|b`) definiującego jakie znaki mają być usuwane.

Przeanalizujmy następujący przykład: `begin-245a=ab`. Zapis ten spowoduje, że program redaktora usunie z początku podpole 245a ciąg znaków `ab` o ile taki ciąg zostanie znaleziony na początku wartości tego podpole. Jeśli zatem w pliku MARC pole 245a będzie miało wartość *abBajki* to po zastosowaniu mechanizmu usuwania znaków otrzymamy *Bajki* i taka właśnie wartość zostanie zaimportowana do opisu bibliograficznego.

Domyślna konfiguracja

Domyślnie rozszerzenie skonfigurowane jest następującymi plikami:

- `marcImport.properties`:

```
Title=245;130;210;222;240;246;730;740;
Creator=100;110;111;
Subject=
Description=6XX;
Publisher=260a;260b;260f;
Contributor=700;710;711;
Date=260c;
Type=
Identifier=920;856u;
Source=
Language=041;546;
Relation=250;534;440;490;800;810;811;830;
Coverage=
Rights=506;540;
```

- `marcImpRemChars.properties`

Plik ten jest domyślnie pusty.